

流媒体 DEMO 板操作说明

本流媒体 DEMO 板基于 HW-700 音频核心模块+WIFI 模块+USB 桥接芯片 CT7601+DAC 解码芯片 CS43198。最高支持 DSD256，PCM384K 音频解码，支持 Spotify connect 、 AirPlay 2、Roon ready、UPNP/DLNA 、Tidal connect 、 HQPlay NAA、Squeezelite、网易云、QQ 音乐、酷狗音乐等播放器。

流媒体 DEMO 板说明：

- 1.开关机：拨动开关，向上拨开机，
- 2.音量调节旋转编码多功能
- 3.带显示屏，显示采样率等
- 4.音频输出，支持光纤 SPDIF、同轴、RCA 模拟、4.4 平衡耳机口、HDMI(I2S)、USB OTG。
- 5.供电：USB 供电 5V，电流大于 2A
- 6.连接配网，支持 J45 网口接入和 WIFI 接入两种模式。

1)WIFI 连接：USB 供电，拨动开关开机，LED 灯慢闪和显示屏点亮显示，待 DEMO 板启动完（1 分钟左右），未连接上 LED 灯慢闪，用手机打设置 WLAN 项，查找到 HW-700 设备名，点击连接上完成，再打开手机浏览器，网址项输入：192.168.2.1 并搜索，进入 WIFI 配网页面，选择与手机同 WLAN 网络设备名（在同路由交换机网络里），并输入登录连接网络密码，点确认进入配网状态，配网过程大概在 20 秒左右，配网成功后 LED 灯显示长亮，且显示屏显示 Y。如没有成功显示屏显示 N，如需重新配网，可以长按音量调节开关 3 秒，重新启动设备，启动完后显示屏显示 A 可重新配网。

配网完成后在手机上打开播放器，如网易云，在播放歌曲主页面，主页面右下点击进入，会显示出本机，HW700 设备，连接蓝牙设备，选择 HW700 播放设备进行播放。

2) J45 网口,WLAN 配网成功完成，插入网线，也可以在手机音乐播放器里查找到 HW-700 设备。

7. 需注意：换手机，换音乐播放器，需在当前播放器选择本地播放设备，退出 HW-700 设备播放。
8. 音量调节开关按键，默认本板解码输出，显示屏显示为 1 模式，按下按键，显示为 0 模式，为 USB OTG 输出。

